

# Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης

## Globo T90 Lite



# Τηλεχειριστήριο



Πλήκτρο	Λειτουργία
<b>POWER</b> - [Power Icon]	Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης
<b>AUDIO</b>	Ρύθμιση σταθμών Ήχου
<b>MUTE</b> - [Mute Icon]	Πλήκτρο σίγασης. ήχου
<b>TV/R</b>	Εναλλαγή ανάμεσα του δέκτη TV και ράδιο λειτουργίας
<b>SUB-T</b>	Ρύθμιση Υπότιτλων
<b>FAVOR</b>	Προβολή λίστας αγαπημένων καναλιών.
<b>TEXT</b>	Εμφάνιση πληροφοριών teletext από το τρέχον κανάλι.
<b>Αριθμητικά πλήκτρα</b>	Επιλογή καναλιού .
<b>MENU</b>	Εμφάνιση του Κεντρικού Μενού στην οθόνη, ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
<b>LAST</b> - [Last Icon]	Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι.
<b>EPG</b>	Εμφανιση του ηλεκτρονικου οδηγου προγραμματος.
<b>EXIT</b>	Ακύρωση της επιλογής.
<b>OK</b>	Εμφάνιση λίστας καναλιών στην οθόνη .Επιλέξτε ένα στοιχείο στο μενού..
<b>CH ▲/CH ▼</b>	Αλλάξτε κανάλι ή μετακινήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω στο μενού .
<b>◀VOL/▶VOL</b>	Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ή μετακινήστε τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά στο μενού.
<b>INFO</b>	Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών της τρέχουσας υπηρεσίας.
<b>MODE</b>	Εναλλαγή τρόπου απεικόνισης του δέκτη .
<b>PVR</b>	Εκτέλεση αναπαραγωγής αρχείων.
<b>USB</b>	Εκτέλεση αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων
<b>PLAY/PAUSE</b>	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία TMS ξεκινάει/σταματάει την αναπαραγωγή εικόνας
<b>STOP</b>	Σταματήστε να αναπαραγωγή καταγραφής εικόνας.
<b>PREV/NEXT</b>	Αναπαραγωγή προηγούμενο/επόμενο
<b>REW/ FF</b>	Προσταπίσω/γρήγορη προώθηση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.
<b>REC</b>	Εγγραφή τρέχοντος καναλιού σε USB.
<b>Κόκκινο, κίτρινο μαύρο, πράσινο, μπλε, λευκό</b>	Χρωματιστά πλήκτρα (σύμφωνα με τις περιγραφές λειτουργίας στην οθόνη)

## Γρήγορη έναρξη

- Υποστήριξη SD/HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), του συστήματος DVB-T
- PVR Ready-δυνατότητα για την εγγραφή σε εξωτερικό δίσκο USB
- TimeShift (βίντεο παύση, rewind)
- έξοδο οθόνης HDMI
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής, κάτω από 1W
- Αυτόματος Stand-By
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων-EPG
- Πολύγλωσσο μενού, Συμπεριλαμβανομένων Ελληνικών

## Βασική σύνδεση

Μετά την αγορά του δέκτη, ξεπακετάρετε και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα ακόλουθα στοιχεία περιλαμβάνονται στη συσκευασία:



- Δέκτης
- Τροφοδοτικό
  - Τηλεχειριστήριο
- Γρήγορη έναρξη χρήσης
- Μπαταρίες - 2xAAA

Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε το καπάκι προστασίας της θήκης μπαταριών. Εάν στο εσωτερικό του θαλάμου, υπάρχουν οι χρησιμοποιημένες



μπαταρίες, πρέπει να αφαιρεθούν. Κατόπιν βάλτε καινούργιες μπαταρίες μέσα. Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πολικότητα - την κατεύθυνση της εισαγωγής και των δύο στηλών. Η πολικότητα των μπαταριών έχει σχεδιαστεί σε μια περιγραφή στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών στο τηλεχειριστήριο. Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στην αρχική του θέση.

Στη συνέχεια, συνδέστε την κεραία (1 εικόνα) στην υποδοχή (3) κεραίας του δέκτη. Χρησιμοποιώντας

το καλώδιο HDMI (4) συνδέστε τον δέκτη με την τηλεόραση (2). Τέλος, συνδέστε το κύριο καλώδιο (5) στην πρίζα.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ο Οδηγός εγκατάστασης. Αν δεν εμφανιστεί το μενού OSD, πιθανώς έχει γίνει λάθος στη σύνδεση. Ανατρέξτε στην συνδεσμολογία τηλεόρασης για πληροφορίες πώς να αλλάξετε πηγή σήματος.

## Εργασία με τον εξωτερικό δίσκο USB

Κατά τη διάρκεια της επιλογής και λειτουργίας με μονάδα USB (σκληρό δίσκο, μνήμη τύπου flash), ο χρήστης θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα εξής:

Η μονάδα είναι συμβατή με USB 2.0 και

διαθέτει τις κατάλληλες παραμέτρους για την ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής

Η μονάδα περιέχει μονή κατάτμηση, διαμορφωμένη σε μια υποστηριζόμενη μορφή,

Εάν είναι απαραίτητο (ειδικά για σκληρούς δίσκους USB που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ρεύματος), η μονάδα θα πρέπει να παρέχονται από εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

Μην αποσυνδέετε κατά τη διάρκεια εγγραφής / ανάγνωσης των δεδομένων

Μη χρησιμοποιείτε πολύ πλήρη ή αποσπασματική η μονάδα,

Ασυμφωνία ανωτέρων συστάσεων μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία των συσκευών και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσα ή έμμεσα, που προκαλούνται από την απώλεια καταγραφής ή επεξεργασίας δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε έναν εξωτερικό δίσκο USB που συνδέθηκε με το δέκτη, και δεν παρέχει καμία εγγύηση για οποιαδήποτε άλλα δεδομένα σχετικά με το USBdrive, όταν πρόκειται για μη σωστή λειτουργία του δέκτη

## Αυτόματη Απενεργοποίηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δέκτης σας είναι εξοπλισμένο με λειτουργία "Αυτόματη Απενεργοποίηση". Λειτουργεί με την αλλαγή του ο δέκτης σε κατάσταση αναμονής μετά από ένα χρονικό διάστημα 3 ωρών μετά την τελευταία ενεργό χρήση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αν κατά το διάστημα αυτό ο δέκτης δεν θα του δοθεί καμία εντολή, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το πληκτρολόγιο στην πρόσοψη, ο δέκτης απενεργοποιείται. Πριν την απενεργοποίηση του δέκτη θα προηγηθεί (2 λεπτά πριν) ένα σχετικό μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης. Σημειώστε επίσης ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στις εκδόσεις του λογισμικού αποκλειστικά για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μετά από αίτημά σας, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λειτουργίες στο μενού του δέκτη.

## Εύκολη εγκατάσταση

Γενικά, όταν ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος, Οοδηγός Εγκατάστασης εμφανίζεται:

Εξερευνήστε το μενού με ▲ / ▼ πλήκτρα και επιλέξτε τις αναγκαίες επιλογές ρύθμισης με ◀ / ▶ πλήκτρα: OSD Γλώσσα και Χώρα.

Όταν τελειώσετε με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε Αναζήτηση καναλιών με ▲ /

▼ πλήκτρα και πατήστε το πλήκτρο OK για να αναζητήσει την παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Όταν η αυτόματη σάρωση τελειώσει,

δέκτης αρχίζει να παίζει τα σαρωμένα κανάλια. Πατήστε το κουμπί OK για να αναδυθεί η λίστα καναλιών και επιλέξτε ένα κανάλι στην λίστα με ▲ / ▼ πλήκτρα και πατήστε OK για να απολαύσετε. Εάν δεν εμφανιστεί η Εύκολη εγκατάσταση με το που ανοίξετε τον δέκτη πατήστε το κουμπί MENU για να ανοίξετε το κύριο μενού, και

πατήστε ◀ / ▶ πλήκτρα για να μπειτε στο υπομενού Σύστημα διεξαγωγής Restore Factory Default και επιβεβαιώστε με το κουμπί OK. Εισάγετε τον κωδικό του συστήματος (η προεπιλογή είναι 000.000) και επιβεβαιώστε ξανά.

## Διαμόρφωση της εγκατάστασης σας

Αν η κεραία σας χρειάζεται ενίσχυση 5V από την υποδοχή κεραίας πατήστε MENU για να ανοίξετε το κύριο μενού, και τη χρήση ◀ / ▶

▶ για να μπειτε στο υπομενού Αναζήτηση καναλιών για τη διεξαγωγή Antenna Power και θέστε αυτή τη λειτουργία στο ON. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε Auto Αναζήτηση για να σαρώσετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Αν μετά από τις παραπάνω διαδικασίες, ο δέκτης σας εξακολουθεί να μην μπορεί να παίξει τα κανάλια, συνιστάται ιδιαίτερα να έρθετε σε επαφή με τους τοπικούς επαγγελματικές εγκαταστάτης ή τον πωλητή σας.

## Προληπτικά μέτρα ασφάλειας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο κεραυνός με , μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως στόχο να προειδοποιήσει

τον χρήστη για «επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το περίβλημα. Απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη να σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτό τον δέκτη αν υπάρχει περίπτωση να έρθει σε επαφή με νερό. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά βάζο με λουλούδια, , νεροχύτες, μπανιέρες πλυντηρίου, πισίνες, κλπ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε κεριά ή λαμπτήρα στο δέκτη διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η μονάδα πρέπει να συνδέεται σε παροχή ρεύματος μόνο του τύπου που περιγράφουν οι οδηγίες λειτουργίας ή όπως αναγράφεται στη μονάδα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της ισχύος της προσφοράς (για παράδειγμα, 120 ή 230 V) στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε το τοπικό σας αντιπρόσωπο ή την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού..

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν έχει εγκατεστημένες διόδους. Μην ανοίγετε το καπάκι του προϊόντος ή να ακουμπήσει σε οποιαδήποτε τμήμα στο εσωτερικό του. Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της περιοχής σας για την τεχνική υποστήριξη, εάν είναι απαραίτητη.

**Σημείωση:** Για να διασφαλιστεί η ορθή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά

**Σημείωση:** Σ' αυτό το προϊόν έχουν εγκαταστήσει διόδους. Μην ανοίγετε το περίβλημα για να αποφευχθεί η άμεση έκθεση σε ακτινοβολία η μονάδα.

**Καθαρισμός Μονάδας:** Μετά από την απενεργοποίηση της μονάδας μπορείτε να καθαρίσετε περίβλημα και το πάνελ όπως και το τηλεχειριστήριο με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.

**Προσκολλήσεις:** Ποτέ μην προσθέτετε τυχόν προσαρτήματα ή / και εξοπλισμό χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή καθώς τέτοιες προσθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο πυρκαγιάς ηλεκτροπληξίας ή άλλο τραυματισμό.

**Θέση του δέκτη:** Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα, προβλέπονται για τον αερισμό αλλά και για να προστατεύουν από την υπερθέρμανση τη μονάδα. Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού και μην τοποθετείτε τον δέκτη σε ένα κρεβάτι, καναπέ ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Δεν πρέπει επίσης να τοποθετηθεί τον δέκτη πάνω από ένα καλοριφέρ ή μονάδα θερμότητας.

**Προστασία του τροφοδοτικού:** Τοποθετήστε το καλώδιο του δέκτη σε ασφαλές μέρος έτσι ώστε να μην πατηθεί. Παρακαλώ προσέξτε στο καλώδιο όταν είναι στη πρίζα αλλά και στο σημείο όπου βγαίνει από τη μονάδα..

**Αντικείμενο και υγρή είσοδος:** Ποτέ μην βάζετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό τον δέκτη μέσω των οπών, δεδομένου ότι μπορούν να αγγίξουν τα σημεία υψηλής τάσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πυρκαγιά ή μια ηλεκτροπληξία. Μην ανατρέψτε ποτέ οποιοδήποτε υγρό στον δέκτη.

**Σημείωση:** Η υγρασία μπορεί να διαμορφωθεί στο φακό στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν η μονάδα κινείται ξαφνικά από ένα κρύο περιβάλλον ή ένα δωμάτιο με air-condition σε μια θερμή θέση αμέσως μετά από το άνοιγμα μιας θερμάστρας, σε ένα αχνιστό ή πολύ υγρό δωμάτιο. Εάν οι μορφές υγρασίας εισχωρήσουν μέσα στη μονάδα, έχει σαν αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, βάλτε σε λειτουργία τον δέκτη και περιμένετε περίπου δύο ώρες ώστε η υγρασία να εξατμιστεί.

**Ανταλλακτικά:** Όταν κάποια μέρη του δέκτη πρέπει να αντικατασταθούν, τότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός χρησιμοποιεί τα ανταλλακτικά που καθορίζει ο κατασκευαστής ή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό τμήμα. Η αναρμόδια αντικατάσταση μπορεί να βάλει τη μονάδα στον κίνδυνο της πυρκαγιάς, της ηλεκτροπληξίας ή άλλων κινδύνων

**Έλεγχος ασφάλειας:** Μετά από όλες τις συντηρήσεις και επισκευές που γίνονται, ο χρήστης καλείται να ζητήσει από τον τεχνικό συντήρησης για τη διεξαγωγή του συνολικού ελέγχου της ασφάλειας για να εξασφαλιστεί πώς ο δέκτης βρίσκεται σε καλή κατάσταση..

## Προστασία του περιβάλλοντος

Το προϊόν σας είναι σημειωμένα με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύεται με οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής των εν λόγω προϊόντων.



Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση για χρήστες (νοικοκυριά) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά και σύμφωνα με τη νομοθεσία που απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μετά από την εφαρμογή από τα κράτη μέλη, τα ιδιωτικά νοικοκυριά μέσα στα κράτη της ΕΕ μπορούν να επιστρέψουν το χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους στις οριζόμενες εγκαταστάσεις συλλογής ( δωρεάν σε κάποιες χώρες) Ο τοπικός λιανοπωλητής σας μπορεί επίσης να κρατήσει το παλαιό προϊόν σας δωρεάν εάν αγοράζετε ένα παρόμοιο νέο. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τις τοπικές αρχές σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εάν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας έχει τις μπαταρίες ή τους συσσωρευτές, παρακαλώ ξεφορτωθείτε αυτούς χωριστά εκ των προτέρων σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Για να εξασφαλίσετε ότι τα απόβλητα υποβάλλονται στην απαραίτητη επεξεργασία πρέπει να γίνει σωστή απόσυρση των προϊόντων αυτών πρώτα. Η αποκατάσταση και η ανακύκλωση αποτρέπουν τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και στη ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν ειδάλλως να προκύψουν λόγω του ακατάλληλου χειρισμού αποβλήτων.

## Πληροφορίες για τη διάθεση για τους επιχειρηματικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για επιχειρησιακούς λόγους και θέλετε να το απορρίψετε:

Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον έμπορό σας που θα σας ενημερώσει για την ανάκληση του προϊόντος. Να χρεωθείτε για τις δαπάνες που προκύπτουν από την ανάκληση και τα μικρά προϊόντα ανακύκλωσης (και μικρά ποσά) να ληφθούν πίσω από τις τοπικές εγκαταστάσεις συλλογής σας,

Σε άλλες χώρες έξω από την ΕΕ, Εάν επιθυμείτε την απόρριψη αυτού του προϊόντος, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τις τοπικές αρχές σας και ζητήστε τη σωστή μέθοδο διάθεσης.

<b>Δήλωση Συμμόρφωσης</b>	<b>Τεχνικές προδιαγραφές</b>
Μετηνπαρούσαδήλωσηκατασκευαστήςδηλώνει τη συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος με τις παρακάτω οδηγίες όπως και το πρότυπα:	Μοντέλο: Δέκτης επίγειας ψηφιακής DVB-T Input frequency range: 174-230, 470-862MHz Bandwidth: 7 or 8MHz Input signal level: -75 to -20dBm RF Input connector: IEC169—2, Female Input impedance: 75Ω Waveform: COFDM Demodulation: QPSK, QAM16, QAM64 Transmission mode: 2K, 8K Guard interval: 1/4,1/8,1/16,1/32 Code rate: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 Video decoding: MPEG2 MP@ML,MPEG4AVS/H.264 Video resolution: PAL 576i, 576p; NTSC 480i, 480p; 720p,1080i Audio decoding: ISO 11172-3 Audio track: Stereo, Left, Right Video/Audio connect.: HDMI USB port: 5V, 500 mA (Max.) Rated voltage: ~ 230V, 50Hz Rated consumption: ~7 W Standby consumption: < 1 W Temperature: 5-40°C Humidity: <95% Net weight: ~0,30 kg (receiver) Packetmeasure.: 183mm×103mm×34mm (receiver) Το βάρος καθώς και οι διαστάσεις δεν είναι απολύτως ακριβείς. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλαχτούν (από τον κατασκευαστή) χωρίς προειδοποίηση.
<b>LowVoltage Directive 2006/95/EC</b>	
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008	
<b>EMC Directive 2004/108/EC</b>	
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006	
EN55020:2007	
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	
EN61 000-3-3:2008	

# ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ

Όνοματεπώνυμο Πελάτη:	
Διεύθυνση Πελάτη:	
Τηλέφωνο πελάτη:	
Ημερ/νία Αγοράς:	Σφραγίδα/ Υπογραφή καταστήματος
Σειριακός Αριθμός:	
Κωδικός : GLOBO T90 Lite	
Διάρκεια :24 ΜΗΝΕΣ	

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εταιρεία AMF ELECTRONICS (εφεξής καλούμενη η Εταιρεία) εγγυάται δια του παρόντος στον πελάτη ότι η παρούσα οικιακή συσκευή με τα ως άνω στοιχεία (τύπος-αριθμός σειράς-κωδικός) είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή για την ανωτέρω αναγραφόμενη Περίοδο Εγγυήσεως, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται. Σε περίπτωση που εντός της περιόδου εγγυήσεως η συσκευή αποδειχτεί ελαττωματική και το ελάττωμα είναι αποτέλεσμα ελαττωματικού υλικού ή κατασκευής, η Εταιρεία αναλαμβάνει κατ'επιλογή της να την επισκευάσει ή να την αντικαταστήσει με άλλη, με την προσκόμιση από τον πελάτη της παρούσας εγγύησης και του τιμολογίου αγοράς της συσκευής. Η υποχρέωση αυτή προς αντικατάσταση ή επισκευή αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω συσκευή. Σε περίπτωση διακοπής παραγωγής της συσκευής ή πτώχευσης ή διακοπής της λειτουργίας της κατασκευάστριας της συσκευής εταιρείας, η Εταιρεία απαλλάσσεται κάθε ευθύνης. **Για την έναρξη της ισχύος της εγγύησης παρακαλείστε εντός 10 ημερών από την αγορά της να αποστείλετε με Fax ή ταχυδρομικώς στην εταιρεία μας αντίγραφο της παρούσας εγγύησης συμπληρωμένο καθώς και της απόδειξης αγοράς του δέκτη. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και μόνο χρήση.**

Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε επισκευή γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατασκευάστριας της συσκευής εταιρείας, τους οποίους ο αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται. Κάθε αξίωση κατά της Εταιρείας στα πλαίσια της παρούσας Εγγυήσεως θα υποβάλλεται στην Εταιρεία γραπτώς με αναφορά του τύπου της συσκευής καθώς και του σειριακού αριθμού της συσκευής και της φύσης του ελαττώματος, εντός εulόγου χρονικού διαστήματος από τότε που ο πελάτης παρατηρήσει για πρώτη φορά το ελάττωμα. Με την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης η Εταιρεία ή αντιπρόσωπός της ειδικά εξουσιοδοτημένος θα μπορούν να ελέγξουν ή να επιθεωρούν τη συσκευή στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης της Εταιρείας. Η μεταφορά της συσκευής γίνεται από τον πελάτη με δικά του έξοδα και αν η μεταφορά γίνει από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του πελάτη, ο οποίος καταβάλλει τα έξοδα μεταφοράς. Στην περίπτωση που μία αξίωση που εγερθεί με βάση την παρούσα εγγύηση, είναι εκτός των όρων ή της διάρκειας της παρούσας εγγυήσεως, τότε τα έξοδα του ελέγχου και της επισκευής αυτής βαρύνουν τον αγοραστή.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή μερών αυτής που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κακή διαχείριση, λειτουργία της συσκευής εκτός των προδιαγραφών αυτής και εκτός της συγκεκριμένης εφαρμογής της συσκευής, από κακή ή ανεπαρκή συντήρηση ή ρύθμιση, αμέλεια συντήρησης ή προστασίας της συσκευής ή εξαρτημάτων αυτής από σκόνη, υγρασία, κακή τροφοδοσία, ανωμαλίες εγκατεστημένου καλωδίου δικτύου, επέμβαση στη συσκευή, από ξένο προς την Εταιρεία κέντρο επισκευής, εγκατάσταση υλικού από μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία άτομο, ατύχημα, κακή μεταφορά προς και από τον αγοραστή, χρησιμοποίηση σε εφαρμογή ή περιβάλλον το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν συνίσταται από τον κατασκευαστή, υποβολή σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέραν των προβλεπομένων στις προδιαγραφές, λάθος κατά την εγκατάσταση, ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του χώρου εγκατάστασης, ως επίσης και από λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία (απεργίες, πόλεμοι, βανδαλισμοί κ.λπ.).

Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση δίδει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς για την ποιότητα και την καταλληλότητα της συσκευής για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά τυχόν υπέστη ο πελάτης ή τρίτος άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα εγγύηση, τη συσκευή ή τη χρήση της, όπως επίσης και από τυχόν καθυστέρηση επισκευής ή αποστολής ανταλλακτικού από την κατασκευάστρια της συσκευής εταιρεία. Η Εταιρεία επίσης δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παρεπόμενη ζημιά, απώλεια ή καταστροφή υπέστη τυχόν ο πελάτης ή τρίτος, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, άλλης περιουσίας ή άλλης συσκευής, ή για απώλεια κέρδους, εσόδων, καλής φήμης και πελατείας, σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν στηρίζονται (σύμβαση, αδικπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση). Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται μόνο μέχρι την τρέχουσα αξία της συσκευής. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες ή ακίδες και κομμένα καλώδια.

Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

**AMFELECTRONICS** Αρχιμήδους 33-35 Άνοιξη Αττικής 14569 τηλ 210 6229298, fax 210 8130248

e-mail [info@amfelectronics.gr](mailto:info@amfelectronics.gr), [www.amfelectronics.gr](http://www.amfelectronics.gr)